

## JTS SIEM111-SYS6 DUAL KIT

**899,00 € tax included**

Reference: JTSIEM111SYS6KIT



JTS SIEM111-SYS6 DUAL KIT CON N°2 RICEVITORI  
E N°2 AURICOLARI IE-6

### SIEM-111/SYS-6 DUAL KIT COMPOSTO DA :

- N°01 TRASMETTITORE SIEM-111/T
- N°02 RICEVITORE BODYPACK SIEM-111/R
- N°02 AURICOLARI IE-6

#### Specifiche trasmettitore SIEM-111T:

Gamma di frequenza portante 502 ~ 960 MHz  
Potenza di uscita RF 10 mW  
Deviazione di frequenza nominale  
(modulazione)  $\pm$  40 KHz  
Impedenza di ingresso audio 20 k $\Omega$   
Livello di ingresso nominale -10 dBV; 0 dBV (ATT-10 dBV)  
Livello di ingresso massimo 10 dBV; 20 dBV (ATT-10 dBV)  
Display LCD Livello AF, Stereo / Mono, Livello di attenuazione, Gruppo, Canale, Frequenza  
Connettore di ingresso audio 2 x presa XLR bilanciata / presa combinata per telefono da 6,3 mm  
Connettore di uscita audio 1 x jack stereo da 1/8 "  
1 x jack stereo da 1/4 "  
Connettore loop out 2 x presa loop out bilanciata  
Alimentatore Switching 100-240V Alimentatore Switching

#### Specifiche ricevitore SIEM-111R:

Interruttore di selezione del livello di ingresso 0dB / -10dB  
Uscita auricolare. 60 mW  
Impedenza di carico minima 16  $\Omega$   
Display LCD Livello RF, Blocco, Indicatore livello batteria, Stereo / Mono, Booster HF,  
Limitatore dinamico, gruppo, canale, silenziamento, frequenza  
Connettore di uscita Jack stereo da 1/8 "  
Alimentazione 2 batterie AA

Ora di funzionamento. Oltre 12 ore

**Specifiche ear monitor IE-6:**

Autista Doppie armature bilanciate (single hi/single low) con crossover passivo

Risposta in frequenza 20~18000 Hz

Impedenza 22?

Sensibilità (a 1000Hz) 120 dB/mW

Massimo Potenza di ingresso 150 mW

Distorsione Meno dello 0,3%

Lunghezza della corda 140 cm

Peso netto 7 grammi (cavo escluso)

Connettore di uscita Telefono da 3,5 mm placcato oro, stereo

Opzione. Adattatore Dual Plug Airline, adattatore da 1/4" (6,3 mm)

Standard Valigetta

Accessori Bastoncino per la pulizia, tre paia di manicotti in silicone (piccolo, medio e grande)