

SENNHEISER XSW 1-908 RADIOMICROFONO PER FIATI

339,00 € tax included

Reference: SEXSW1908C



SENNHEISER XSW 1-908 RADIOMICROFONO PER
FIATI C-Band 766>799 MHz

Il Sennheiser XSW 1-908 Brass Set, è il perfetto sistema wireless per ottoni. Progettato per performance Live, il XSW 1-908 è caratterizzato da un microfono cardiode a collo d'oca flessibile e un trasmettitore compatto, il sistema XSW 1-908 è stato ottimizzato per la cattura del suono degli strumenti ottoni. Il Set up è rapido e facile grazie alla ricerca automatica della frequenza e sincronizzazione via canale remoto RF, mentre la tecnologia professionale True Diversity garantisce una trasmissione del segnale impeccabile. Dotato di un jack sbilanciato da 1/4' e un'uscita audio bilanciata XLR, il Sennheiser XSW per ottoni è la soluzione ideale all'amplificazione del tuo strumento.

Caratteristiche:

- Trasmettitore portatile compatto e leggero
- Microfono a collo di cigno potente, ottimizzato per ottoni
- Commutazione dell'antenna di ricezione diversity garantisce un funzionamento affidabile
- Antenne integrate
- Sincronizzazione tramite canale remoto per una facile configurazione e gestione automatica della frequenza
- Frequenze UHF selezionabili all'interno di una grande larghezza di banda
- Fino a 10 canali compatibile
- Fornisce wireless libertà per esibizioni dal vivo

Specifiche:

- Gamma di frequenza: C-Band 766>799 MHz
- Larghezza di banda di commutazione: Fino a 24MHz
- Frequenze: 8 banchi con 10 canali preimpostati
- Signal-to-Noise Ratio: & ge' 103dBA
- THD: & ge'0.9%
- Trasmettitore sincronizzazione: 2.4 GHz

EM-XSW 1 ricevitore:

- Ricevitore principio: Doppia supereterodina
- Principio di diversità: Antenna di diversità tramite antenne interne di commutazione
- Sensibilità:
- AF risposta di frequenza: 50 Hz - 16 kHz, - 3dB
- Connettori di uscita audio:

- Sbilanciato: Jack 1/4 ' (6,3 mm)
- Bilanciato: XLR
- Massima uscita AF: Sbilanciato: + 6dBu, Bilanciato: + 12dBu
- Campo di regolazione audio: 45dB, impostabile in passi di 5dB
- Di squelch: Regolabile da 3dB & mu' a 28dB & mu' (Combinato con tono pilota)
- Line/Mic Level: 20dB, commutabile
- Alimentazione elettrica: 12V DC
- Materiale della scatola: Involucro in robusto ABS
- Dimensioni: 200 x 42 x 127 mm (W x H x P)
- Peso: 340 g

Trasmettitore da tasca SK-XSW:

- Potenza di uscita RF: 10mW
- risposta di frequenza AF: Linea: 50 Hz - 16 kHz, MIC: 50Hz - 16KHz
- Ingresso audio: 3,5 mm Jack
- Alimentazione: 2 batterie tipo AA
- Campo di regolazione: 0dB a - 30dB, impostabile in passi di 10 dB
- Materiale della scatola: Involucro in robusto ABS
- Dimensioni: 71 x 96 x 28 mm (W x H x P)
- Peso: 95 g

e908T microfono:

- Principio del trasduttore: Condensatore, pre-polarizzato
- Sensibilità: 0.6mV / Pa
- pickup Pattern: Cardioide
- Massimo SPL: 147dB

Che cosa è nella scatola?

- 1 x ricevitore EM-XSW 1
- 1 x trasmettitore da tasca SK-XSW
- 1 x e908T strumento microfono con morsetto e parabrezza
- 1 x alimentazione CW NT
- 2 batterie tipo AA