

WA-47jr



264,30 € tax included

Reference: WA47JR

MICROFONO A CONDENSATORE FET A  
DIAFRAMMA LARGO

- FET microfono a condensatore stile 47 senza trasformatore
- Riproduzione custom della capsula '47 (stile k47)
- Capsula: Oro atomizzato, doppio diaframma largo, piastra posteriore singola, 6 micron NOS mylar (pellicola PET)
- Percorso del segnale completamente discreto, Toshiba FET, condensatori a film Wima, condensatori elettrolitici Panasonic
- Pattern polari: Cardioide, figura a otto e Omnidirezionale
- Filtro passa-alto: 70Hz
- Pad: -10dB
- Rumorosità: 9 dBA
- Gamma dinamica: 138dBA
- SPL max: 147/157dB (@ 1 kHz 1 kOhm 0,5% THD, 0/-10dB)
- Intervallo di frequenza: 20Hz - 20kHz
- Sensibilità: 10mV / Pa o -40dB
- Impedenza di uscita: 100 Ohm
- Impedenza del carico nominale: ?1kOhm
- Uscita massima: 16dBu @ 1kHz, 1kOhm, 0,5% THD
- Rapporto S/N: 85dBA (IEC651)
- Rumore equivalente: 9dBA (IEC651)
- Gamma dinamica: 138 dBA (IEC651)
- Alimentazione: Phantom 48V

- Connettori: XLR placcato in oro a 3-Pin
- Include: Custodia, shockmount, custodia con cerniera
- Placcato in Nickel
- Peso: 05kg
- Diametro: 52mm
- Lunghezza: 210mm