

IMG MMX-11USB MINI MIXER 2 CH



69,90 € tax included

Reference: IMMMX11USB

MIXER AUDIO MINI A 2 CANALI

Mixer audio mini a 2 canali
con 3 ingressi e interfaccia USB

Interfaccia USB audio integrata (è riconosciuta come scheda sound esterna)
Porta USB full-duplex (possibilità di registrazione e riproduzione nello stesso tempo) per la riproduzione di file Audio digitali dal computer, e per la registrazione di miscele sul computer
1 canale mono d'ingresso per microfono con regolatore gain, EQ 2x e regolatore panoramico, LED peak
1 canale stereo d'ingresso con regolatore di livello, EQ 2x e regolatore di bilanciamento
Contatti tape record/play
1 x uscita stereo jack 3,5 mm (Master)
Uscita cuffia regolabile
alimentazione phantom +20 V, permanente
LED clip
Contenitore robusto, compatto, di metallo

Specifiche:

Numero canali : 2
Numero ingressi : 3
Ingresso mic : 0,5 mV, 1 x XLR a 3 poli
Ingresso Line : 150 mV (stereo), 1 x RCA L/R , 2 mV (mono)
Uscita Booth : 1 x jack 3,5 mm, max. 6 V
tape (rec) : 1 x RCA LR
USB : sì
Banda passante : 20-20000 Hz
Fattore di distorsione
Rapporto S/R : 81 dB, valutati
Regolazione bassi : ±15dB/80 Hz
Regolatore toni acuti : ±15 dB/12 kHz
Alimentazione phantom : +20 V

Alimentazione : tramite porta USB , o aliment, in dotaz.

Tensione alternativa d'esercizio : DC 5 V

Alimentazione alternativa : DC 500 mA

Temp. di esercizio ammessa : 0-40 °C

Larghezza : 102 mm

Altezza : 45 mm

Profondità : 140 mm

Peso : 430 g