

SENNHEISER EW-DX 835-S SET WIRELESS R1-9 BAND 520-607.8MHz

2.222,00 € tax included

Reference: SEEWDX835SSETR19



SENNHEISER EW-DX 835-S SET WIRELESS R1-9
BAND 520-607.8

Sistema wireless digitale

Con ricevitore a due canali EM2 e trasmettitori palmari SKM-S con interruttore mute e capsule dinamiche intercambiabili MMD 835
Gamma di frequenza R1-9: 520-607,8 MHz
Compatibile con la rete
Crittografia AES 256
Larghezza di banda di commutazione: 88 MHz
Gamma dinamica: 134 dB
Gamma di trasmissione audio: 20 - 20.000 Hz
146 canali (293 canali in modalità LD)
Potenza di trasmissione: 10 mW
Schema polare della capsula intercambiabile: Cardioide
Indicatore di batteria a 4 cifre sul ricevitore
Accesso mobile tramite l'app Smart Assist per le impostazioni del sistema
Accesso/sincronizzazione BLE
Tempo di funzionamento con le batterie: fino a 12 ore
2 connettori BNC per antenna
Uscite: 2x XLR, 2x jack (bilanciate/sbilanciate)
Caricabatterie (non incluso): cod. art. 519463
Incl. morsetto microfonico MZQ 1, 2 antenne, alimentatore con adattatore nazionale, set per montaggio a rack e 2 pacchi batteria BA 70