

EUROLITE FD-6+1

59,00 € tax included

Reference: EUFD61



EUROLITE FD-6+1 DMX DIMMER PANEL

Controller DMX di base per 6 canali con master fader

- Controllore DMX di base per il comodo utilizzo di unità per effetti luminosi con interfaccia DMX512 (ad es. faretti e dimmer)
- 6 fader di canale per la regolazione dei valori DMX
- 1 master fader
- Design compatto
- Alimentato da una batteria/un pacco batteria
- Può trasmettere fino a 6 canali DMX
- Alloggiamento per console da tavolo
- Per aree di applicazione quali: allestimento di fiere e negozi; ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso

Consumo di energia: 1,8 W

Classificazione IP: IP20

Classe di protezione: Classe di protezione III

Connessione di alimentazione: Ingresso di rete tramite connettore di alimentazione coassiale (M) versione di montaggio cavo di alimentazione con adattatore AC (in dotazione)

Possibilità di batteria/pacchetto batterie

Batteria: 1 blocco E da 9,0 V (non incluso)

Canali DMX: Uscita 6

Uscita DMX: Versione con montaggio XLR a 3 pin (F)

Colore dell'alloggiamento: nero

Design dell'alloggiamento: Alloggiamento per console da tavolo

Dimensioni: Larghezza: 17 cm

Profondità: 15,5 cm

Altezza: 6 cm