

M-LIVE GO.8

949,00 € tax included

Reference: MLGO8

M-LIVE GO.8 SWITCHER AUTOMATICO



Ingressi Audio: Due gruppi di 8 canali bilanciati (A e B)

Ingressi Video: Due ingressi video

Ingressi MIDI: Due ingressi MIDI

Risposta in frequenza: 10Hz-20Khz

Timecode SMPTE

Commutazione Automatica: Rileva l'assenza di un segnale audio specifico (1 kHz) sul canale 8 e commuta al gruppo B

Commutazione Manuale: Possibilità di commutazione manuale tramite pulsante SELECT sul pannello frontale

Espandibilità: Collegabile con più unità GO.8 per gestire configurazioni a 16, 24 o 32 tracce

Connettori: Ingressi disponibili in formato D-sub a 25 poli o prese TRS da 1/4", uscite D-Sub e XLR

Uscite XLR Frontali: Segnale DI con livello microfonico bilanciato, isolate da trasformatore per eliminare rumori di massa

Alimentazione Ridondante: Possibilità di collegare due alimentatori per prevenire spegnimenti dovuti a guasti

Dimensioni: 480x180x45mm

Peso: 2,5Kg